

Supports d'alimentation



Installés dans des boîtiers à montage mural, les supports d'alimentation peuvent accueillir un bloc d'alimentation. Ce dernier est immédiatement prêt à l'emploi via le connecteur précâblé.

Les supports sont en plastique renforcé à la fibre de verre et disposent d'un capteur thermique ainsi que d'un fusible secteur T10A.

Schémas/Remarques

Support d'alimentation FPO-5000-PSB-CH

- Pour les boîtiers de centrale modulaire :
 - HCP 0006 A
 - HBC 0010 A
 - HBE 0012 A

Support d'alimentation FPO-5000-PSB1

- Pour les boîtiers d'alimentation à montage mural :
 - PSS 0002 A
 - PSB 0004 A
- Le support d'alimentation est monté au milieu de la partie droite, entre une paire de batteries.

Aperçu

Boîtier	FPO-5000-PSB-CH	FPO-5000-PSB1
HCP 0006 A	Χ	-
HBC 0010 A	Χ	-
HBE 0012 A	Χ	-
PSS 0002 A	-	Х
PSB 0004 A	-	X

- x = Installation possible
- = Installation impossible

Composants inclus

Qté Composants

1 Support d'alimentation

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Matière	Plastique PA6, Grilon BS V0 (UL94 V-0)	
Couleur	Finition satin, anthracite, RAL 7016	
Poids		
• FPO-5000-PSB-CH	Env. 550 g	
• FPO-5000-PSB1	Env. 395 g	
Conditions ambiantes		
Température de fonctionnement admissible	-5 °C +50 °C	

Informations de commande

sible

Température de stockage admis- -20 °C ... +60 °C

Support d'alimentation FPO-5000-PSB-CH	FPO-5000-PSB-CH
FPO-5000-PSB1 Support d'alimentation Pour PSS 0002 A et PSB 0004 A	FPO-5000-PSB1

Pour HCP 0006 A, HBC 0010 A et HBE 0012 A

fr.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortfijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us